



ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ 3 ЭТАЖА			
№ п/п	Наименование	Площадь, м2	Кат.
3-01	Межквартирный коридор	18,11	
3-02	Лифтовой холл	12,22	
3-03	Тамбур	1,93	
3-04	Переходная лоджия	9,07	
3-05	ЛК Н1	12,57	
3-06	Тамбур	0,00	
13-01	Межквартирный коридор	45,17	
13-02	Лифтовой холл	12,19	
13-03	Тамбур	2,94	
13-04	Переходная лоджия	8,93	
13-05	ЛК Н1	12,57	

№	Обозначение	Наименование	Кол-во	Условно графическое изображение
1	ШК-1, ШК-2	Щит распределительный в 1-ной и 2-ной квартире	3	■
2		Патрон подвесной карболитовый Е27 4А 250В + патолочная розетка РП-1 с краком + лампа К/Л энергосберегающая 45Вт	6	⊗
3		Патолочная розетка РП-1 с краком + клеммник ЗВИ-3 1,0-2,5мм2	5	⊗
4		Светильник НПТ 03-100-010.01 IP54 + лампа К/Л энергосберегающая 45Вт	5	⊕
5		Выключатель одноклавишный Simon 15 для скрытой установки однополюсный 220В 16А	8	⊗
6		Выключатель двухклавишный Simon 15 для скрытой установки однополюсный 220В 16А	8	⊗
7		Светильник светодиодный Rubic 15W Smart 15Вт 1350лм 4200К IP65 арт.08221	3	⊗
8		Светильник светодиодный Rubic 15W 15Вт 1350лм 4200К IP65 арт.08219	11	⊗
9		Светодиодный аварийный указатель ЛЮКС-220-Р "ВЫХОД" 18Вт IP50 с резервным аккумулятором на 4 часа автономной работы	4	⊗
10		Светодиодная панель РС4.0W60-03 40Вт 6500К 3200/лм 595*595*9 мм, IP20	4	⊗
11		Датчик движения ДД-026 2000Вт 360град 6м IP20 белый IEK, угол обнаружения 360, 2000Вт	2	⊗

№	Наименование	Высота установки от уровня чистого пола до низа выключателя, м	Условно графическое изображение
1	Одноклавишный выключатель	0,9	⊗
2	Двухклавишный выключатель	0,9	⊗

Согласовано
Взят штемпль
Подп. и дата
Имя, И.И.И.

Условные обозначения способов прокладки кабельных линий

- Скрытая прокладка кабельных линий в замонтированных ПНД трубах, в бороздах, штрабах.
- Четырехжильная кабельная линия (все остальное трехжильная кабельная линия)
- Открытая прокладка кабельных линий в жестких ПВХ трубах за декоративным потолком

Общие указания

Прокладку кабельных линий в квартирах (жилых помещениях) и МОП осуществляется в замонтированных ПНД трубах (см. 29/05-П-С4-ЭЛКЖ), спуски к выключателям осуществлять в бороздах и штрабах, выполненных по месту. Высота установки световых указателей "Выход" - 2,3м от чистого пола (над дверным проемом).

29/05-П-С4-ЭОМ					
2	-	зам	108-21	02.22	Многоэтажная жилая застройка по ул. Металлургов в г. Екатеринбург. 1 очередь.
1	-	зам	108-21	09.21	
Изм	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата
Электроснабжение			Стация	Лист	Листов
Силовое электрооборудование			Р	15	
ГИП	Герт	06.21	План 3 этажа. План прокладки групповой сети электроосвещения.		
Н. контр.	Герт	06.21			
Проверил	Герт	06.21			
Разработал	Бырмасов	06.21			
ООО "ПРОЕКТ-ИНЖИНИРИНГ ГРУПП"					